

EMSA
JENERATÖR

ENERJİNİZ HiÇ BİTMESİN



portatif jeneratörler
PORTABLE GENERATORS

Frekans	FREQUENCY	(Hz)
Çalışma Gücü	RATED POWER	
Maksimum Güç	MAX. OUTPUT	
Motor Modeli	Engine model	
Motor Hacmi	Displacement	(cc)
Çalıştırma Şekli	Starting Type	
Yakıt Türü	Fuel Type	
Düşük Yağ Seviyesi Kapatma Sistemi	Low Oil Shutdown	
Nominal Amperaj	Current	
Faz	Phase	
Priz Çıkışları	Outlets	
Otomatik Voltaj Regülatörü	AVR	
Şalter	Circuit Breakers	
Tekerlek ve Lastik Türü	Wheel & Tire Type	
Motor Yağ Kapasitesi	Engine Oil Capacity	(L)
Yakıt Deposu Kapasitesi	Fuel Tank Size	(L)
Akü Dahil	Battery Included	
Dış Ambalaj Boyutları (mm) (U x G x Y)	Outside packing dimensions (mm) (L x W x H)	
Net Ağırlık	Net Weight	(kg)
Brüt Ağırlık	Gross Weight	(kg)



EM3500E
(AÇIK / OPEN)



EM7500E
(AÇIK / OPEN)



EM11000E
(AÇIK / OPEN)

50Hz	50Hz	50Hz
2.8kW (3.5kVA)	6kW (7.5kVA)	8kW (10.0kVA)
3kW (3.75kVA)	6.5kW (8.2kVA)	8.5kW (10.6kVA)
Ap170	Ap190	Sc460
168cc	188cc	459cc
İpli ve Elektrikli Marş Recoil & E-start	İpli ve Elektrikli Marş Recoil & E-start	İpli ve Elektrikli Marş Recoil & E-start
benzin / gasoline	benzin / gasoline	benzin / gasoline
Evet / Yes	Evet / Yes	Evet / Yes
12.7A	27.3A	36.4A
1	1	1
2x16A priz/socket	2x16A priz/socket	1*16A+1*32A priz/socket
Evet / Yes	Evet / Yes	Evet / Yes
Evet / Yes	Evet / Yes	Evet / Yes
Evet / Yes	Evet / Yes	Evet / Yes
0.55L	1.1L	1.1L
15L	25L	25L
Evet / Yes	Evet / Yes	Evet / Yes
610*460*480	705*570*575	705*570*575
44	82	94
46	86	98